


CABLAGES NORMALISES AUDIO


XLR 3 broches

Broche	
1	Masse (0)
2	Point chaud (+)
3	Point froid (-)




JACK Stéréo 6,35

Broche	Ligne symétrique	Insert	Casque
1	Masse	Masse	Masse
2	Point chaud (+)	Départ	Gauche
3	Point froid (-)	Retour	Droite



JACK Mono 6,35

Broche	
1	Masse (0)
2	Point chaud (+)




RCA

Broche	
1	Masse (0)
2	Point chaud (+)



SPEAKON 4

Broche	
1+	basse ou large bande +
1-	basse ou large bande -
2+	aigu +
2-	aigu -



DIN 5 broches

Broche	Micophone	Magnétophone
1	Point froid (-)	Sortie gauche
2	Masse	Masse
3	Point chaud (+)	Entrée gauche
4		Sortie droite
5		Entrée droite

